

Technicko-obchodní specifikace č. PS4/1

Vypracoval : Lukáš Procházka
 Objekt-heslo : Měničrna Sad B. Němcové
 Vytvořeno : 3.8.2018
 Datum tisku : 19. 3. 2021

Požaduje se dodání dokumentace, návodu na montáž, obsluhu a údržbu a protokolu o zkouškách v českém jazyce všech komponent.

Technicko-obchodní specifikace č.PS4/1			
Celek	Rozváděč	Dveře	D
=PS4	+R04 Rozváděč	Pevná část	PC
Číslo zakázky:	010285	Zadní dveře	ZD
Datum tisku:	19.3.2021	Výsuvná část	VC
Vypracoval:	Procházka	Dveře výsuvné části	DVC
Kontroloval:	Ing. Polášek		
Pol.č.	Umístění	ks	
1	R04/1	1	Spínač vačkový 16A pro přepínání voltmeru, montáž do dveří
2	R04/1	3	Měřicí transformátor proudu 150/5 , 2,5VA , TP 1
3	R04/1	2	Odpínač pojistkový 160A, velikost 000
4	R04/1	3	Pojistka nožová 125A gG
5	R04/1	3	Pojistka nožová 160A gG
6	R04/1	1	Přepínač zdrojů 160 A, 3P, rukojeť čelní prodloužená
7	R04/1	1	Jistič 3P, 125A/D, 20kA
8	R04/1	1	Vypínač 3P, 63A
9	R04/1	1	Kombinovaný svodič bleskových proudů T1+T2, 230V
10	R04/1	5	Relé 2P/230VAC, 8A vč. příslušenství
11	R04/1	1	Jistič 6B/3, 10kA
12	R04/1	2	Jistič 6B/1, 10kA
13	R04/1	3	Přístroj měřicí 0-150A, 90°, st. 0 - 150A, z MTP 150/5A
14	R04/1	1	Přístroj měřicí 0-500V AC, 90°, st. 0 - 500V
15	R04/1	4	Svorka pro vodič průřezu 2,5mm ² , vč. příslušenství
1	R04/2	13	Jistič 10B/1, 10kA
2	R04/2	19	Jistič 16B/1, 10kA
3	R04/2	7	Jistič 16B/3, 10kA
4	R04/2	2	Jistič 32B/3, 10kA
5	R04/2	1	Jistič 40B/3, 10kA

PS4 – VLASTNÍ SPOTŘEBA

List: 2/3

6	R04/2	3	Jistič 6B/1, 10kA
7	R04/2	2	Jistič 10C/3, 10kA
8	R04/2	1	Jistič 63B/3, 10kA
9	R04/2	1	Chráníč proudový s jističem 10B/1N, 30mA
10	R04/2	3	Chráníč proudový s jističem 16B/1N, 30mA
11	R04/2	1	Ovladač otočný 1Z, 2 pozice 90°, černá rukojeť
12	R04/2	8	Stykač 3P, 25A, cívka 230VAC
13	R04/2	4	Stykač 2P, 25A, cívka 230VAC
14	R04/2	1	Tlačítko stiskací bílé, kontakt 1V
15	R04/2	1	Tlačítko stiskací zelené, kontakt 1Z
16	R04/2	1	Signálka bílá LED 230V
17	R04/2	1	Signálka zelená LED 230V
18	R04/2	1	Relé 4P/230V, 7A vč. příslušenství
19	R04/2	1	Relé řada 2P/230V, 8A, vč. příslušenství
20	R04/2	1	Relé multifunkční časové 8A, 0,1s-100h, cívka 230V AC
21	R04/2	1	Spínač vačkový 63A, montáž do dveří
22	R04/2	1	Svorkovnice vč. příslušenství
1	R04/3	2	Nabíječ akumulátorů 24V DC, 20A, nabíjecí napětí 27,36V DC - nominální výkon 600 W - vstup 160-260 V AC - teplotní kompenzace nabíjení - ochrana proti přetížení - ochrana proti přepětí i podpětí na výstupu - tepelná ochrana - ochrana proti zkratu na výstupu - provozní teplota -20 až +50 °C - krytí IP 20 - uživatelsky vyměnitelná pojistka - montáž na DIN lištu - provoz zdroje je signalizován pomocí LED a bezpotenciálovým kontaktem
2	R04/3	4	Olověný akumulátor 12V, 100Ah - bezúdržbový, plynotěsný ventilem řízený olověný akumulátor s životností 12+ let, zepředu přístupné pólové vývody
3	R04/3	8	Jistič 10C/2, 10kA
4	R04/3	4	Jistič 16C/2, 10kA
5	R04/3	4	Jistič 8C/2, 10kA
6	R04/3	3	Jistič 10B/2, 10kA
7	R04/3	2	Jistič 2B/2, 10kA
8	R04/3	1	Jistič 25B/2, 10kA
9	R04/3	2	Jistič 20B/2, 10kA
10	R04/3	1	Jistič 40B/2, 10kA
11	R04/3	1	Spínač vačkový 32A, montáž do dveří

PS4 – VLASTNÍ SPOTŘEBA

List: 3/3

12	R04/3	3	Relé řada 2P/24V, 8A, vč. příslušenství
13	R04/3	2	Relé řada 2P/230V, 8A, vč. příslušenství
14	R04/3	2	Spínač vačkový 16A, montáž do dveří
15	R04/2	2	Přístroj měřicí 0-60mV, 90°, st. 0-25A DC, vstup: 0-60mV (z bočníku) izol.hladina 3,6kV
16	R04/3	1	Přístroj měřicí 0-60mV, 90°, st. 0-60A DC, vstup: 0-60mV (z bočníku) izol.hladina 3,6kV
17	R04/3	1	Přístroj měřicí 0-40V, 90°, st. 0-40V DC, izol.hladina 3,6kV
18	R04/3	2	Bočník 25A 60mV – provedení s izolačním soklem
19	R04/3	1	BOCNIK 60A 60mV - provedení s izolačním soklem
20	R04/3	1	Přepínač 3P, 63A s rukojetí a prodlouženou hřídelí
21	R04/3	2	Rezistor drátový 12R 50W
22	R04/3	2	Dioda 1300V, 3A
23	R04/3	2	Odpínač válc.pojistek 2P, 125A, 22x58
24	R04/2	4	Pojistka válcová 22x58 50A gG
25	R04/3	2	Signálka bílá s LED diodou 24V AC/DC
26	R04/3	3	Signálka zelená s LED diodou 24V AC/DC
27	R04/3	2	Ochrana přepět'ová s ochranným odrušovacím vf filtrem T3, 230VAC
28	R04/3	1	Svorkovnice vč. příslušenství
1	R04/4	1	Oddělovací transformátor s parametry: jmenovitý výkon..... 31,5 kVA primární napětí..... 3x400/230V AC sekundární napětí..... 3x400/230V AC frekvence..... 50 Hz spojení..... YNzn1 krytí..... IP00 Zvláštní požadavek - primární vinutí izolováno proti kostře a sekundárnímu vinutí na 10 kV, včetně krytu IP23.
2	R04/4	3	Relé řada 2P/230V, 8A, LED modul a ostatní příslušenství
3	R04/4	1	Stykač 3P, 65A, 230VAC
4	R04/4	3	Reistor drátový 4R/20W
5	R04/4	1	Jistič 25C/3, 10kA
5	R04/4	1	Jistič 32C/3, 10kA
7	R04/4	1	Svorkovnice vč. příslušenství