

± 0,000 = 283,87 m.n.m. Bpv (Podlaha 1.np)

<div>PROJEKT/PROJECT</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA KULTURNÍHO DOMU V ZÁBŘEHU</div> <div>ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 835/1, 789 01 ZÁBŘEH</div>		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT/LEAD DESIGNER</div> <div>BDA Architekti s.r.o.</div> <div>Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1</div> <div>Tel.: +420 257 313 242, E-mail: atelier@bda.cz</div>	
<div>INVESTOR/CLIENT</div> <div>MĚSTO ZÁBŘEH</div> <div>MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 510/6, 789 01 ZÁBŘEH</div>		<div>PROJEKTANT PROFESE/DESIGNER</div> <div>D.2.2 TECHNICKÉ VYBAVENÍ</div> <div>D-cinema, s.r.o.</div> <div>Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6, Česko</div> <div>Tel.: +420 775 055 375, E-mail: stepan.prasil@dcinema.cz</div>	
<div>ZADAVATEL/CONTRACTOR</div> <div>ZÁBŘEŽSKÁ KULTURNÍ, S.R.O.</div> <div>ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 835/1, 789 01 ZÁBŘEH</div>			
<div>OBJEKT/BUILDING</div> <div>I. ETAPA - REKONSTRUKCE VELKÉHO SÁLU A ZÁZEMÍ</div> <div>NÁZEV VÝKRESU/TITLE</div> <div>Kniha kabelových tras</div> <div>NAVRHOVANÝ STAV</div>		<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/RESPONSIBLE</div> <div>Ing. Štěpán PRÁŠIL</div> <div>VYPRACOVAL/BY</div> <div>Ing. Štěpán PRÁŠIL</div> <div>KONTROLOVAL/CONTROLLED BY</div> <div>Ing. Miroslav ŠKODA</div> <div>STUPEŇ/PHASE</div> <div>DPS</div> <div>MĚŘITKO/SCALE</div> <div>-</div> <div>DATUM/DATE</div> <div>2/2019</div> <div>REVIZE/REVISION</div> <div>00</div>	<div>PARÉ/COPY</div> <div>VÝKRES Č./TITLE No.</div> <div>D.2.2.B-06</div>

Kabelová kniha - kabelové trasy - zvuková a obrazová technika

Kabel				Začátek			Konec		
označení	typ	délka	uložení	místo	zařízení	ukončení	místo	zařízení	ukončení
KT1	4x FTP cat6A	57	ve žlabu a v chrániče	113	PM1	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT2	4x FTP cat6A	57	ve žlabu a v chrániče	113	PM2	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT3	4x FTP cat6A	75	ve žlabu a v chrániče	113	PM3	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT4	4x FTP cat6A	86	ve žlabu a v chrániče	113	PM4	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT5	4x FTP cat6A	83	ve žlabu a v chrániče	113	PM5	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT6	4x FTP cat6A	36	ve žlabu a v chrániče	112	PM6	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT7	4x FTP cat6A	31	ve žlabu	112	PM7	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT8	4x FTP cat6A	39	ve žlabu a v chrániče	112	PM8	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT9	Symetrický audio	61	ve žlabu a v chrániče	113	MIC1	volný konec 2m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT10	Symetrický audio	61	ve žlabu a v chrániče	113	MIC2	volný konec 2m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT11	2x Symetrický audio	50	ve žlabu a v chrániče	112	RL	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT12	2x Symetrický audio	52	ve žlabu a v chrániče	112	RP	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT13	Symetrický audio	63	ve žlabu a v chrániče	113	RPL	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT14	Symetrický audio	63	ve žlabu a v chrániče	113	RPP	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT15	Symetrický audio	78	ve žlabu a v chrániče	113	RHL	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT16	Symetrický audio	89	ve žlabu a v chrániče	113	RHP	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT17	4x FTP cat6A	91	ve žlabu a v chrániče	115	DP1	volný konec 2m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT18	4x FTP cat6A	60	ve žlabu a v chrániče	112	LCD1	volný konec 2m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT19	4x FTP cat6A	63	ve žlabu a v chrániče	112	LCD2	volný konec 2m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT20	FTP cat6A	21	ve žlabu a v chrániče	112	IP kam.1	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT21	FTP cat6A	18	ve žlabu a v chrániče	112	IP kam.2	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT22	FTP cat6A	63	ve žlabu a v chrániče	113	IP kam.3	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT23	FTP cat6A	63	ve žlabu a v chrániče	113	IP kam.4	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT24	FTP cat6A	60	ve žlabu a v chrániče	0.17	RDT1	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT25	FTP cat6A	18	ve žlabu	215	RTK1	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT26	Coax	15	ve žlabu a v chrániče	112	IR záf.1	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT27	Coax	21	ve žlabu a v chrániče	112	IR záf.2	volný konec 1m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu

Kabelová kniha - kabelové trasy - scénické osvětlení

Kabel				Začátek			Konec		
označení	typ	délka	uložení	místo	zařízení	ukončení	místo	zařízení	ukončení
KT1	DMX	69	ve žlabu a v chrániče	113	PM1	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT2	DMX	69	ve žlabu a v chrániče	113	PM2	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT3	DMX	72	ve žlabu a v chrániče	113	PM3	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT4	DMX	84	ve žlabu a v chrániče	113	PM4	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT5	DMX	29	ve žlabu a v chrániče	112	PM7	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT6	DMX	14	ve žlabu a v chrániče	112	SOH1,2	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT7	DMX	29	ve žlabu a v chrániče	112	SOH1,2	volný konec 0,5m v místě zařízení	112	SOH5,6	volný konec 0,5m v místě zařízení
KT8	DMX	17	ve žlabu a v chrániče	112	SOH3,4	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT9	DMX	29	ve žlabu a v chrániče	112	SOH3,4	volný konec 0,5m v místě zařízení	112	SOH7,8	volný konec 0,5m v místě zařízení
KT10	DMX	41	ve žlabu a v chrániče	112	SOL1	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT11	DMX	41	ve žlabu a v chrániče	112	SOL2	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT12	DMX	41	ve žlabu a v chrániče	112	SOL3	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT13	DMX	46	ve žlabu a v chrániče	112	SOL4	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT14	DMX	46	ve žlabu a v chrániče	112	SOL5	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT15	DMX	46	ve žlabu a v chrániče	112	SOL6	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT16	DMX	57	ve žlabu a v chrániče	113	SO01	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT17	DMX	62	ve žlabu a v chrániče	113	SO02	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT18	DMX	57	ve žlabu a v chrániče	113	SO03	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT19	DMX	60	ve žlabu a v chrániče	113	SO04	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT20	DMX	60	ve žlabu a v chrániče	113	SO05	volný konec 0,5m v místě PM	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu

Kabelová kniha - kabelové trasy - Inspicientský dorozumívací systém

Kabel				Začátek			Konec		
označení	typ	délka	uložení	místo	zařízení	ukončení	místo	zařízení	ukončení
KT1	FTP cat6A	57	ve žlabu a v chrániče	113	RCT	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT2	FTP cat6A	57	ve žlabu a v chrániče	113	TI2	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT3	FTP cat6A	67	ve žlabu a v chrániče	115	TI3	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT4	FTP cat6A	69	ve žlabu a v chrániče	125	TI4	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT5	FTP cat6A	69	ve žlabu a v chrániče	121	TI5	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT6	100V	15	ve žlabu a v chrániče	215	R-B1	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT7	100V	68	ve žlabu a v chrániče	125	R-A1	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT8	100V	10	ve žlabu a v chrániče	125	R-A1	volný konec 0,5m v místě zařízení	125	R-A2	volný konec 0,5m v místě zařízení
KT9	100V	12	ve žlabu a v chrániče	110	R-C1	volný konec 0,5m v místě zařízení	215	stojan	volný konec 3m v místě stojanu