

Kategorie: "citlivé"



V Holešovičkách 10/1446
180 00 Praha 8
tel : 242 490 222
fax : 242 490 507

AKCE :

Český rozhlas Plzeň

INVESTOR :

ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/12, Praha 2

STUPENĚ :

DOKUMENTACE PRO PPROVEDENÍ STAVBY

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU DOMÁCÍ TELEFON

Evidenční číslo : 3024-160

vypracoval : Pavel DUCHEČEK

Obsah:

1. Všeobecná část

- 1.1. Všeobecné údaje
- 1.2. Výchozí podklady
- 1.3. Úvod
- 1.4. Soulad s platnými legislativními předpisy
- 1.5. Prostředí
- 1.6. Rozvodná soustava
- 1.7. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- 1.8. Uzemnění a stínění

2. Technické řešení

- 2.1. Popis stávajícího stavu
- 2.2. Popis řešení
- 2.3. Rozvody
- 2.4. Napájení
- 2.5. Uvedení do provozu
- 2.6. Pokyny pro uživatele
- 2.7. BOZP
- 2.8. Životní prostředí

Výkresová část :

- 1 – Půdorys 1.PP / 1.SUTERÉN
- 2 – Půdorys 1.NP / PŘÍZEMÍ
- 3 – Půdorys 2.NP / 1.PATRO
- 4 – Půdorys 3.NP / 2.PATRO
- 5 – Blokové schéma

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. VŠEOBECNÁ ČÁST

1.1 Všeobecné údaje

Název stavby	: Český rozhlas Plzeň
Název PS	: EKV (Elektronická Kontrola Vstupu); DoT (Domácí Telefon)
Místo stavby	: náměstí Míru 2363/10, Plzeň 301 00
Investor	: ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/12, Praha 2 120 00
Projektant	: Pavel Ducheček, ALKOM Security a.s., V Holešovičkách 10/1448, Pha 8

1.2. Výchozí podklady

Pro zpracování této zprávy bylo použito následujících podkladů :

- Dokumentace a požadavky dodané uživatelem a investorem
- Bezpečnostní analýza objektu dodaná investorem
- Platných zákonů a vyhlášek

1.3. Úvod

Tato dokumentace řeší modernizaci stávajícího systému elektronické kontroly vstupu a domácího telefonu v prostorech Českého rozhlasu Plzeň na adrese náměstí Míru 2363/10, Plzeň a to včetně kompletního nastavení a integrace do prostředí Objednatele.

EKV – projektováno systémové řešení ČRo kompatibilní se stávajícími systémy zahrnutými v SW WINPAK a centralizovanými v Praze, nelze tedy použít jiný systém EKV, než v projektovaném materiálu, kdy i čtečky jsou konfigurované pro čtení přístupových karet ČRo.

1.4. Soulad s platnými legislativními předpisy

Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být provedeny v souladu:

- A) S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době realizace stavby.
- B) S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické zprávě uvedeno jinak), které se vztahují:
 - a) Na realizované rozvody a technologie i jejich jednotlivé části a díly.
 - b) V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo
- C) S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a správců předmětných slaboproudých rozvodů či sítí elektronických komunikací (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže v technické zprávě uvedeni)
- D) S instalačními manuály, doporučeními výrobců i ostatními podklady od výrobce a technickými podmínkami použití použitých materiálů, zařízení a technologií

Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době provádění stavby.

Ad A) Pro návrh výše uvedených slaboproudých rozvodů bylo využito zejména těchto předpisů:

- Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Ad B) Pro návrh výše uvedených slaboproudých rozvodů bylo nad rámec vyspecifikovaných norem uvedených v odstavci výše „Rozsah slaboproudých rozvodů“ využito zejména těchto technických norem:

- Soubor norem třídy ČSN 332000-4: Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost
- Soubor norem třídy ČSN 332000-5: Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení
- Soubor norem ČSN 33 2000-6: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize a ČSN 331500 – revize elektrických zařízení
- Soubor norem třídy 33 2000-7: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
- Soubor norem ČSN EN 50 370: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
- ČSN 73 0848: Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
- Soubor norem ČSN EN 61 386 – Trubkové systémy pro vedení kabelů
- Soubor norem ČSN EN 50 289 – Komunikační kabely
- Soubor norem ČSN EN 50 288 – Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení
- Soubor norem ČSN EN 60 512 – Konektory pro elektronická zařízení
- ČSN EN 50529-1 Norma EMC pro sítě - Část 1: Telekomunikační sítě po vedení využívající telefonní vedení

1.5. Prostředí

Protokoly o určení prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1 nebyly zadavatelem v době zpracování dokumentace dodány, proto byl vypracován tento návrh prostředí projektantem. Závazný protokol o určení prostředí v prostorách, které jsou dotčené instalací bude dodán zadavatelem před případným zahájením realizace stavby.

Pro dotčené prostory rozhlasu je prostředí klasifikováno takto:

dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1 a ČSN 07 0703/Z1 jsou pro prostor určeny vnější vlivy AA5, AB5 (teplota může dosáhnout +5-+40°C), AC1, AD1, AE4, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1 ,AS1, BA4, BC3, BD2 (dle čl. 36 ČSN 07 0703/Z1), BE3, CA1, CB1;

z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o **prostory normální**;

Není-li uvedeno jinak, je ve všech vnitřních prostorách vybavených systémy SLB technologií prostředí vnitřní všeobecné - třída II a prostředí venkovní všeobecné - třída IV.

1.6. Rozvodná soustava

Silnoproudé rozvody napájení:

TN – C – S 230V/50Hz

Jednotka EKV:

TN – C – S 230V/50Hz

Jednotka DoT:

TN – C – S 230V/50Hz

1.7. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí je provedena krytím a izolací, při poruše je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S a malým napětím SELV/PELV, dle ČSN EN 61 140 edice 2/A1, ČSN 33 2000-4-41 edice 2/Z1.

Ochranná svorka musí mít odpor vodivého spojení se všemi kovovými částmi přístupnými dotyku maximálně 0,1 Ω , dle ČSN 33 0360 edice 2 čl. 3.1.

1.8. Uzemnění a stínění

Montáž jednotlivých zařízení systému bude provedena podle technických podmínek výrobců, které zaručují, že nejsou rušena další technologická zařízení, stínění kabelů je spojeno do jednoho bodu.

Rozvody budou prováděny metalickými kabely pro přenos dat. Ochranné svorky rozvodných skříní, skříně ústřední a napájecích zdrojů jsou vodivě propojeny s ochranným vodičem PE(PEN).

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

2.1. Popis stávajícího stavu

Systém EKV v prostorách objektu ČRo Plzeň byl instalován v roce 2007. Instalován byl systém společnosti Northern typ PW2200, který v té době splňoval požadavky investora. Systém byl tedy nasazen před 18-ti lety. Systém je připojen do internetu a je na něm prováděna vzdálená správa z centrály v Praze přes software WIN-PAK.

Od 16-ti a více let nastává tzv. fáze technické nefunkčnosti – zařízení je vysoce poruchové a nespolehlivé, zcela bez náhradních dílů a možnosti oprav, drahé opravy jsou málo účinné a velmi časté. Existuje vysoké riziko selhání detekce. Systém přežívá již pouze „pro forma“, z velké části je uživatelem odpojován a ochrannou funkci plní jen velmi těžko.

Prvky části EKV (čtečka, elektromechanický zámek, elektromagnetický zámek apod.) jsou osazeny na vstupních dveřích či turniketech do či vybraných sekcí. V současné době je po objektu rozmístěno 15ks čteček bezkontaktních karet.

Dále je v objektu provozován systém domácího telefonu, který bude taktéž nahrazen novým systémem.

2.2. Popis řešení

V rámci modernizace stávajícího systému elektronické kontroly vstupu, budou stávající prvky systému Northern PW2200 demontovány a nahrazeny novými prvky systému Northern PRO4200. Jedná se o jednu řídicí desku (IC) a osm desek (R2) pro jednotlivé čtečky. Stávající vana s jednotlivými deskami je umístěna v předsíni místnosti serveru v 1.PP – viz.výkr.č.1. Dále budou vyměněny všechny stávající čtečky bezkontaktních karet za nové (15ks). Nově budou použity čtečky karet v provedení HID Signo 20 STD multiformátová. Aby čtečky odpovídaly jednotnému internímu předpisu ČRo tj. Indala Lite 125 kHz, musí být proveden upgrade firmwaru všech čteček (15ks) na tento požadovaný formát.

Ostatní stávající prvky (elektromechanické zámky, elektromagnetické zámky, odchodová tlačítka, pomocné zdroje apod.) zůstanou zachovány a v plném rozsahu využity.

V rámci modernizace stávajícího systému domácího telefonu, budou stávající prvky systému demontovány a nahrazeny novými prvky 2-drátového adresného systému v provedení video. Jedná se o výměnu vstupního tabla u hlavního vchodu, u zadní vjezdové brány na pozemek, o napájecí jednotku systému a vnitřní komunikační jednotku umístěnou na recepci.

2.3. Rozvody

Veškeré stávající kabelové rozvody budou zachovány a v plném rozsahu využity.

2.4. Napájení

Stávající řešení napájení systémů (EKV; DoT) a zámků zůstane zachováno a v plném rozsahu využito.

2.5. Uvedení do provozu

Po ukončení montáže zařízení, jeho oživení a odzkoušení funkce bude zkušebním provozem po dobu 7 dnů potvrzena bezpečnost namontovaného zařízení a funkčnost všech jeho celků. Budou poučeny a zaškoleny osoby určené k obsluze zařízení a o zaškolení se provede písemný zápis.

2.6. Pokyny pro uživatele

Při vybavování interiéru či exteriéru je nutno dát pozor na to, aby nedošlo k zaclonění prvků EKV nábytkem, květinami, stromy apod.

Projektant doporučuje uživateli uzavřít do doby skončení záruční doby zařízení, jenž řeší tato dokumentace, smlouvu o pozáručním servisu, aby byly zajištěny včasné servisní opravy a tím bezproblémový provoz zařízení.

Pravidelnou kontrolu zařízení je nutno provádět v souladu s ČSN 33 1500 Z4 a souvisejícími normami.

2.7. BOZP

Bezpečnost práce při výstavbě se řídí především dodržováním předpisů montážní organizací, pro kterou budou provádět pro tento účel vyškolení pracovníci pro práci na elektrických zařízeních a dále obecně platnými bezpečnostními předpisy Vyhl. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Stavba bude realizována v souladu a příslušnými zákony, vyhláškami a normami.

2.8. Životní prostředí

Instalovaná slaboproudá zařízení a rozvody netvoří předpoklady pro narušení prostředí nebo platných předpisů pro objekt či stávajícího životního prostředí. Při provozu systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky. Při montážích je nutné dodržovat zásady ekologického třídění a likvidace odpadů.