



PŘÍVOD Z R1	
PROPOJIT S HLAVNÍ EKVIPOTENCIÁLNÍ SBĚRNOU HES	
OSVĚTLENÍ	1
OSVĚTLENÍ	2
OSVĚTLENÍ	3
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	N1
OSVĚTLENÍ – UMÝVÁRNA ŽENY	4
ZÁSUVKY 230V – PC	2
ZÁSUVKY 230V – PC	7
ZÁSUVKY 230V	1
ZÁSUVKY 230V	3
ZÁSUVKA 230V	4
ZÁSUVKY 230V	5
ZÁSUVKA 230V – ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6
ZÁSUVKA 230V – PROMÍTAČÍ PLÁTNO	8
ZÁSUVKY 230V	9
ZÁSUVKA 230V – PROJEKTOR	10
ZÁSUVKA 230V	11
ZÁSUVKA 230V – SERVER	12
ZÁSUVKA 400V/16A	3
REZERVA Z R1	
ROZVODNICE MAR	MAR
REZERVA	
REZERVA	
REZERVA	

ZAPUŠTĚNÁ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE, RZB-4N96-B, 96 modulů, OEZ  
ROZMĚRY NIKY: ( 600 x 800 x 160 mm)  
PŘÍVODY SPODEM, VÝVODY HOREM

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTÍ PROVÁDĚČI FIRMY  
PROSTOROVÁ REZERVA MIN. 30% PRO MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ INSTALACE  
PROSTŘEDÍ : NORMÁLNÍ, ABS VNITŘNÍ CHRÁNĚNÝ PROSTOR  
TYP POUŽITÉ ROZVODNICE DOHODNOUT PŘED MONTÁŽÍ SE STAVBOU ( POŽADAVEK NIKY )

ROZVODNÁ SÍŤ 3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN – S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,  
ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30 mA, DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM.  
TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDILNOU SOUČÁSTÍ PD

Ladislav Čepelka		PROJEKCE ELEKTRO VAL 2, 518 01 Dobruška		Tel.: 723 927783 IČO : 412 473 96					
Zodpovědný projektant :		Ladislav Čepelka							
Výpracoval :									
Investor : JK MONT s.r.o., Lhota 69, 535 01 Přelouč									
<div>Rekonstrukce bývalého kravína na výrobní prostory firmy JK MONT s.r.o.</div> <div>D.8 - zařízení silnoprůdé elektrotechniky včetněbleskosvodů</div>						Č. výkresu :			
						Slupeň		DUR a STP	
						Datum :		11/2014	
výkres:		EL - Rozvodnice R2		D.8.06					