

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZKUŠEBNY LDO V  
OBJEKTU HORNÍ VALY 2 V HODONÍNĚ

---

**D.1.4.g – silnoprůdová elektrotechnika**  
**KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM**  
**PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ**

<b>ZHOTOVITEL</b>	<b>Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín IČ: 88842711</b>
<b>OBJEDNATEL</b>	<b>Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 696 35 Hodonín</b>
<b>PŘEDMĚT DOKUMENTU</b>	<b>technika prostředí staveb</b>
<b>ČÁST</b>	<b>D.1.4.g – silnoprůdová elektrotechnika</b>
<b>NÁZEV STAVBY</b>	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZKUŠEBNY LDO V OBJEKTU HORNÍ VALY 2 V HODONÍNĚ</b>
<b>MÍSTO</b>	<b>k.ú. Hodonín; 640417, p.č.st. 6391/1, 6391/8</b>
<b>KRAJ</b>	<b>Jihomoravský</b>
<b>STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>pro stavební povolení</b>
<b>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b>	<b>Petr Winkler</b>
<b>VYHOTOVIL</b>	<b>Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185</b>
<b>DATUM</b>	<b>07/2018</b>

---

## Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
<b>stávající rozváděč RSS pole č.2</b>						
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS1	rozdávěč RSS pole č.2	osvětlení m.č.1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08	rozdávěč dozbrojen o jistič PF7-10/B/1
	5x1,5	CYKY-J		ovládač 1/0So S1/e	zařízení VZT m.č.1.05 S1/e	
PE02	4	H07V-U	WS02	rozdávěč RSS pole č.2	doplňkové pospojování m.č.1.05 zařízení VZT	
S1/h	4x2xAWG23	STP cat.6	WLS1/h	obvod S1	systém nouzového volání m.č.1.03	
S1/k	4x2xAWG23	STP cat.6	WLS1/k	obvod S1	systém nouzového volání m.č.1.06	
V1	3x2,5	CYKY-J	WLV1	rozdávěč RSS pole č.2	vývod 230V osoušeč rukou m.č.1.07	rozdávěč dozbrojen o PL7-16/B/1
	1800W	ZY203-A			osoušeč rukou	
V2	3x2,5	CYKY-J	WLV2	rozdávěč RSS pole č.2	vývod 230V osoušeč rukou m.č.1.04	rozdávěč dozbrojen o PL7-16/B/1
	1800W	ZY203-A			osoušeč rukou	
V3	3x1,5	CYKY-J	WLV3	rozdávěč RSS pole č.2	vývod 230V zdroj pro pisoáry m.č.1.05	rozdávěč dozbrojen o PL7-10/B/1
V3.1	3x1,5	CYKY-O		zdroj pro pisoáry	pisoáry	
01	4x10	CYKY-J	WL01	rozdávěč RSS pole č.2	nový rozváděč RMS	rozdávěč dozbrojen o PL7-25/B/3
PE01	10	H07V-K	WS01	rozdávěč RSS pole č.2	doplňkové pospojování rozváděč RMS	

# Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
<b>rozdávěč RMS</b>						
01	4x10	CYKY-J	WL01	rozdávěč RSS pole č.2	rozdávěč RMS	
PE01	10	H07V-K	WS01	rozdávěč RSS pole č.2	doplňkové pospojování rozváděč RMS	
PE02	10	H07V-K	WS02	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování slaboproudého rozváděče RD	
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS1	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.09	
	5x1,5	CYKY-J		ovládač DALI	osvětlovací tělesa	
S2	3x1,5	CYKY-J	WLS2	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.10	
	5x1,5	CYKY-J		ovládač DALI	osvětlovací tělesa	
S3	3x1,5	CYKY-J	WLS3	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.10, 1.11	
Z1	3x2,5	CYKY-J	WLZ1	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.09	zapojeny na stejnou fázi L1
Z2	3x2,5	CYKY-J	WLZ2	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.09 slaboproudý rozváděč RD	
Z3	3x2,5	CYKY-J	WLZ3	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z4	3x2,5	CYKY-J	WLZ4	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.09, 1.10, 1.11	
Z5	5x2,5	CYKY-J	WLZ5	rozdávěč RMS	zásuvky 400V m.č.1.10	400V/16A/5p
Z1.1	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.1	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.09	zásuvky pro osvětlovací techniku zapojeny na stejnou fázi L1
Z1.2	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.2	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.09	
Z1.3	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.3	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.09	
Z1.4	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.4	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.09	
Z1.5	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.5	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z1.6	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.6	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z1.7	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.7	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z1.8	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.8	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z1.9	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.9	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z1.10	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.10	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z1.11	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.11	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z1.12	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.12	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z1.13	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.13	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z1.14	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.14	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z2.1	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.1	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.09	zásuvky pro ozvučovací techniku zapojeny na stejnou fázi L1
Z2.2	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.2	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.09	
Z2.3	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.3	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.09	
Z2.4	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.4	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.09	
Z2.5	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.5	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z2.6	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.6	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z2.7	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.7	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z2.8	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.8	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z2.9	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.9	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z2.10	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.10	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z2.11	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.11	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
Z2.12	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.12	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.10	
V1.1	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.1	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.09	
V1.2	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.2	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.09	
V1.3	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.3	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.09	
V1.4	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.4	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.09	

### Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
V1.5	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.5	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.10	na kabelech ponechána kabelová rezerva 2,0m
V1.6	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.6	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.10	
V1.7	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.7	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.10	
V1.8	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.8	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.10	
V1.9	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.9	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.10	
V1.10	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.10	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.10	
V1.11	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.11	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.10	
V1.12	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.12	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.10	
V1.13	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.13	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.10	
V1.14	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.14	slaboproudý rozváděč RD	ovládání světelné techniky m.č.1.10	
V1.15	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.15	slaboproudý rozváděč RD	kabelová rezerva pro audio techniku m.č.1.10	
V1.16	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV1.16	slaboproudý rozváděč RD	kabelová rezerva pro audio techniku m.č.1.10	
V2.1	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV2.1	slaboproudý rozváděč RD	ovládání ozvučovací techniky m.č.1.09	na kabelech ponechána kabelová rezerva 2,0m
V2.2	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV2.2	slaboproudý rozváděč RD	ovládání ozvučovací techniky m.č.1.09	
V2.3	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV2.3	slaboproudý rozváděč RD	ovládání ozvučovací techniky m.č.1.09	
V2.4	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV2.4	slaboproudý rozváděč RD	ovládání ozvučovací techniky m.č.1.09	
V2.5	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV2.5	slaboproudý rozváděč RD	ovládání ozvučovací techniky m.č.1.10	
V2.6	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV2.6	slaboproudý rozváděč RD	ovládání ozvučovací techniky m.č.1.10	
V2.7	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV2.7	slaboproudý rozváděč RD	ovládání ozvučovací techniky m.č.1.10	
V2.8	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV2.8	slaboproudý rozváděč RD	ovládání ozvučovací techniky m.č.1.10	
V2.9	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV2.9	slaboproudý rozváděč RD	ovládání ozvučovací techniky m.č.1.10	
V2.10	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV2.10	slaboproudý rozváděč RD	ovládání ozvučovací techniky m.č.1.10	
V2.11	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV2.11	slaboproudý rozváděč RD	ovládání ozvučovací techniky m.č.1.10	
V2.12	4x2xAWG23	STP cat.6	WLV2.12	slaboproudý rozváděč RD	ovládání ozvučovací techniky m.č.1.10	