



H. arch projekt s.r.o.
Dolní Váhy 4412/15, Hodonín
e-mail: projekce@h-arch.cz
tel.: 777 198 906

Výtisk č.:

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN

Investor	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín
Zpracovatel PD	Ing. Štěpán Prášil
Datum	září 2018
Archivní číslo	655

D.2.Dokumentace technických a technologických zařízení - a) Technologie promítání
2.5 Kabelová kniha

PD pro provedení stavby

Kabelová kniha - kabelové trasy Velký sál

Kabel						Začátek			Konec		
označení	typ	délka	funkce	chránička	délka ch.	místo	zařízení	ukončení	místo	zařízení	ukončení
KT1	2x TP Cat6 LSOH	49	video	Ø25	7	122	PM SÁL	volný konec 1m v místě PM	209	DCI	volný konec 3m v místě DCI stroje
	2 x audio 2x0,25 mm2	49	audio	Ø25	7	122	PM SÁL	volný konec 1m v místě PM	209	DCI	volný konec 3m v místě DCI stroje
KT2	TP Cat6 LSOH	40	video	Ø20	38	119	PM TIT.	volný konec 1m v místě PM	122	PM TIT.	volný konec 1m v místě PM
KT3	TP Cat6 LSOH	20	video	Ø20	16	119	IP KAM.	volný konec 1m v místě KAM.	209	DCI	volný konec 3m v místě DCI stroje
KT4	FTP LSOH	13	řízení	Ø20	9	209	DCI	volný konec 3m v místě DCI stroje	209	RMS5	volný konec 2m v rozvaděči
KT5	2x FTP LSOH	51	řízení	Ø25	9	209	DCI	volný konec 3m v místě DCI stroje	122	OPONA	volný konec 1m v místě rozvaděče
KTA1	SCH 4x4mm FRNC	55	audio	Ø20	10	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	122	FL	volný konec 1m v místě repro.
KTA2	SCH 4x4mm FRNC	50	audio	Ø20	10	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	122	FR	volný konec 1m v místě repro.
KTA3	SCH 4x4mm FRNC	55	audio	Ø20	10	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	122	FC	volný konec 1m v místě repro.
KTA4	2 SCH 4x4mm FRNC	51	audio	Ø20	10	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	122	LFE1	volný konec 1m v místě repro.
KTA5	SCH 2x4mm FRNC	38	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LSS1	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA6	SCH 2x4mm FRNC	36	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LSS2	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA7	SCH 2x2,5mm FRNC	33	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LSS3	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA8	SCH 2x2,5mm FRNC	31	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LSS4	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA9	SCH 2x2,5mm FRNC	29	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LSS5	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA10	SCH 2x2,5mm FRNC	26	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LSS6	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA11	SCH 2x2,5mm FRNC	24	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LSS7	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA12	SCH 2x2,5mm FRNC	21	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LSS8	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA13	SCH 2x2,5mm FRNC	19	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LSS9	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA14	SCH 2x4mm FRNC	46	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RSS1	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA15	SCH 2x4mm FRNC	44	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RSS2	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA16	SCH 2x2,5mm FRNC	41	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RSS3	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA17	SCH 2x2,5mm FRNC	39	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RSS4	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA18	SCH 2x2,5mm FRNC	36	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RSS5	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA19	SCH 2x2,5mm FRNC	34	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RSS6	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA20	SCH 2x2,5mm FRNC	31	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RSS7	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA21	SCH 2x2,5mm FRNC	29	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RSS8	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA22	SCH 2x2,5mm FRNC	26	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RSS9	volný konec 0,5m v místě repro.

Kabelová kniha - kabelové trasy Velký sál

Kabel						Začátek			Konec		
označení	typ	délka	funkce	chránička	délka ch.	místo	zařízení	ukončení	místo	zařízení	ukončení
KTA23	SCH 2x4mm FRNC	40	video	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LTS1	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA24	SCH 2x4mm FRNC	36	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LTS2	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA25	SCH 2x2,5mm FRNC	32	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LTS3	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA26	SCH 2x2,5mm FRNC	27	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LTS4	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA27	SCH 2x2,5mm FRNC	23	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LTS5	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA28	SCH 2x2,5mm FRNC	20	audio	Ø20	3	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LTS6	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA29	SCH 2x4mm FRNC	41	audio	Ø20	4	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RTS1	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA30	SCH 2x4mm FRNC	37	audio	Ø20	4	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RTS2	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA31	SCH 2x2,5mm FRNC	32	audio	Ø20	4	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RTS3	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA32	SCH 2x2,5mm FRNC	27	audio	Ø20	4	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RTS4	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA33	SCH 2x2,5mm FRNC	23	audio	Ø20	4	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RTS5	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA34	SCH 2x2,5mm FRNC	21	audio	Ø20	4	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RTS6	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA35	SCH 2x2,5mm FRNC	15	audio	Ø20	2	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LRS1	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA36	SCH 2x2,5mm FRNC	12	audio	Ø20	2	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LRS2	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA37	SCH 2x2,5mm FRNC	15	audio	Ø20	2	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	LRS3	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA38	SCH 2x2,5mm FRNC	22	audio	Ø20	2	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RRS1	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA39	SCH 2x2,5mm FRNC	20	audio	Ø20	2	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RRS2	volný konec 0,5m v místě repro.
KTA40	SCH 2x2,5mm FRNC	17	audio	Ø20	2	209	stojany	volný konec 3m v místě stojanů	119	RRS3	volný konec 0,5m v místě repro.

Kabelová kniha - kabelové trasy Malý sál

Kabel						Začátek			Konec		
označení	typ	délka	funkce	chránička	délka ch.	místo	zařízení	ukončení	místo	zařízení	ukončení
KT1	2x TP Cat6 LSOH	23	video	Ø25	19	307	PM SÁL	volný konec 1m v místě PM	312	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
	2 x audio 2x0,25 mm2	23	audio	Ø25	19	307	PM SÁL	volný konec 1m v místě PM	312	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT2	TP Cat6 LSOH	25	video	Ø20	23	307	PM TIT.	volný konec 1m v místě PM	307	PM TIT.	volný konec 1m v místě PM
KT3	TP Cat6 LSOH	9	video	Ø20	6	307	IP KAM.	volný konec 1m v místě KAM.	312	stojan	volný konec 3m v místě stojanu
KT4	repro 2x3 mm2	30	audio	Ø20	25	312	stojan	volný konec 3m v místě stojanu	307	FL	volný konec 1m
KT5	repro 2x3 mm2	28	audio	Ø20	24	312	stojan	volný konec 3m v místě stojanu	307	FR	volný konec 1m
KT6	repro 2x3 mm2	30	audio	Ø20	26	312	stojan	volný konec 3m v místě stojanu	307	FC	volný konec 1m
KT7	2x repro 2x3 mm2	31	audio	Ø25	27	312	stojan	volný konec 3m v místě stojanu	307	LFE	volný konec 1m
KT8	repro 2x1,5 mm2	18	audio	Ø20	15	312	stojan	volný konec 3m v místě stojanu	307	LSS2	Smyčka 1m
KT9	repro 2x1,5 mm2	9	audio	Ø20	8	307	LSS2	volný konec 3m v místě stojanu	307	LSS1	volný konec 0,5m
KT10	repro 2x1,5 mm2	18	audio	Ø20	15	312	stojan	volný konec 3m v místě stojanu	307	RSS2	Smyčka 1m
KT11	repro 2x1,5 mm2	9	audio	Ø20	8	307	RSS2	Smyčka 1m v KU68	307	RSS1	volný konec 0,5m
KT12	repro 2x1,5 mm2	10	audio	Ø20	9,5	312	stojan	volný konec 3m v místě stojanu	307	LRS1	volný konec 0,5m
KT13	repro 2x1,5 mm2	10	audio	Ø20	9,5	312	stojan	volný konec 3m v místě stojanu	307	RRS1	volný konec 0,5m
KT14	FTP LSOH	12	řízení	Ø20	0	307	stojan	volný konec 3m v místě stojanu	307	RMS5	volný konec 2m v rozvaděči
KT15	FTP LSOH	29	řízení	Ø20	25	312	stojan	volný konec 3m v místě stojanu	307	OPONA	volný konec 1m